

<b>Tipo de puerta</b>	<b>Uso</b>	<b>Tipo de funcionamiento/activación</b>	<b>Medidas mínimas de protección</b>
<b>Puerta Basculante de 1 hoja, de muelles o contrapeso</b>	Residencial	Control semi-automático por impulso viendo la puerta o sin ver la puerta	Limitador de fuerza (en apertura y cierre)
		Control automático	Limitador de fuerza (en apertura y cierre) + fotocélulas
<b>Puerta Basculante de 2 hojas contrapesada</b>	Residencial	Control semi-automático por impulso viendo la puerta o sin ver la puerta	Limitador de fuerza (en apertura y cierre)
		Control automático	Limitador de fuerza (en apertura y cierre) + fotocélulas
	Comunidades	Control semi-automático por impulso viendo la puerta o sin ver la puerta	Limitador de fuerza (en apertura y cierre) + fotocélulas
		Control automático	
	Industrial	Control semi-automático por impulso viendo la puerta.	Limitador de fuerza (en apertura y cierre)
		Control semi-automático por impulso sin ver la puerta o Control automático	Limitador de fuerza (en apertura y cierre) + fotocélulas
		Control manual	Control de presión mantenida por interruptor con llave o dispositivo similar
<b>Puerta Seccional vertical</b>	Residencial	Control semi-automático por impulso viendo la puerta o sin ver la puerta	Limitador de fuerza en cierre
		Control automático	Limitador de fuerza en cierre + fotocélulas
	Industrial	Control semi-automático por impulso viendo la puerta	Limitador de fuerza en cierre
		Control semi-automático por impulso sin ver la puerta o Control automático	Limitador de fuerza en cierre + fotocélulas
		Control manual	Control de presión mantenida por interruptor con llave o dispositivo similar
<b>Puerta Batiente</b>	Residencial	Control semi-automático por impulso viendo la puerta o sin ver la puerta	Limitador de fuerza (en apertura y cierre)
		Control automático	Limitador de fuerza (en apertura y cierre) + fotocélulas
	Comunidades	Control semi-automático por impulso viendo la puerta o sin ver la puerta	Limitador de fuerza (en apertura y cierre) + fotocélulas
		Control automático	

<b>Tipo de puerta</b>	<b>Uso</b>	<b>Tipo de funcionamiento/activación</b>	<b>Medidas mínimas de protección</b>
<b>Puerta Corredera</b>	Residencial	Control semi-automático por impulso viendo la puerta o sin ver la puerta	Limitador de fuerza (en apertura y cierre)
		Control automático	Limitador de fuerza (en apertura y cierre) + fotocélulas
	Comunidades	Control semi-automático por impulso viendo la puerta o sin ver la puerta	Limitador de fuerza (en apertura y cierre) + fotocélulas
		Control automático	
	Industrial	Control semi-automático por impulso viendo la puerta	Limitador de fuerza (en apertura y cierre)
		Control semi-automático por impulso sin ver la puerta o Control automático	Limitador de fuerza (en apertura y cierre) + fotocélulas
		Control manual	Control de presión mantenida por interruptor con llave o dispositivo similar
<b>Persiana Enrollable</b>	Residencial	Control semi-automático por impulso viendo la puerta o sin ver la puerta	Limitador de fuerza en cierre
		Control automático	Limitador de fuerza en cierre + fotocélulas
		Control manual	Control por pulsador de presión mantenida
	Industrial / Comercial	Control semi-automático por impulso viendo la puerta	Limitador de fuerza en cierre
		Control semi-automático por impulso sin ver la puerta o Control automático	Limitador de fuerza en cierre + fotocélulas
		Control manual	Control de presión mantenida por interruptor con llave o dispositivo similar